

## Kabelreparaturset

Set SSRK 75mm x 100mm oder

100mm x 200mm

Vorkonfektioniertes Reparaturband mit  
Fixierstreifen

Verpackungsinhalt: 1 Satz bestehend aus

10 x Reparaturband mit Fixierstreifen

10 x Schmirgelleinen

10 x Reinigungstücher

1 x Anleitung

**Traub-Bestell-Nr.:**

**SSRK-100X200**

**Traub-Bestell-Nr.:**

**SSRK-75X100**



### Kabelreparaturset SSRK - Anleitung

Anwendungsbereiche: Ø 10 mm - 20 mm / Ø 20 mm - 30 mm

<p><b>1</b></p> <p><b>Bestandteile:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>vorkonfektioniertes Reparaturband mit Fixierstreifen</li> <li>Reinigungstuch getränkt mit Isopropylalkohol</li> <li>Schmirgelleinen</li> </ul> <p><b>Verpackungseinheit: 10 Sets</b></p>	<p><b>2</b></p> <p>Mit dem Reinigungstuch Kabel im Bereich der Reparaturstelle umlaufend gründlich reinigen.</p>	<p><b>3</b></p> <p>Den gereinigten Bereich des Kabels mit dem Schmirgelleinen umlaufend aufrauen.</p> <p>Den aufgerauten Bereich mit bereits benutztem Tuch nochmals reinigen.</p>
<p><b>4</b></p> <p>Transparente Trennfolie vom Reparaturband abziehen und Band unter leichtem Zug um die vorbehandelte Reparaturstelle aufbringen.</p> <p>Weißes Trennpapier vom grauen Fixierstreifen abziehen und diesen über das Bandende aufkleben.</p>	<p><b>5</b></p> <p>Reparaturband vom Bandende ausgehend über den gesamten Umfang mittels Heißluftpistole oder einer weich eingestellten Propangasflamme unter ständiger Bewegung zügig erhitzen.</p> <p><b>Achtung:</b> Überhitzung vermeiden, da sonst Beschädigung des Kabelmantels droht.</p>	<p><b>6</b></p> <p>Der Schrumpfvorgang ist beendet, wenn das Band ohne Falten und Blasen umlaufend eng um die Reparaturstelle aufliegt und der Kleber beidseitig an den Kanten austritt.</p>